

UX 400

KONTAKTLOSE SELBSTBEDIENUNG

SCHNELLE KONTAKTLOSE TRANSAKTIONEN

Erweitern Sie Ihre Selbstbedienungs-Umgebung um das NFC-Modul UX 400 von VeriFone, um schnelle kontaktlose Zahlungen, Identitätsbestätigungen oder andere NFC-basierte Transaktionen abzuwickeln. Das UX 400 wird mit der UX 300 Controller-Einheit verbunden. Es ist für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert und überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Schnelles und sicheres Bezahlen mit kontaktlosen Kreditkarten oder girogo ist ebenso möglich wie die Akzeptanz von Mobile Wallets.



MAXIMALE SICHERHEIT UND HOHE BEANSPRUCHUNG

- Zertifiziert nach dem aktuellen Sicherheitsstandard PCI 3.x, inklusive SRED sowie den Sicherheitsanforderungen gemäß EMV Level 1
- Vandalismus resistentes Gehäuse in elegantem Design, das Stößen von bis zu 10 Joule standhält
- Witterungsbeständiges Gehäuse bietet Schutz gegen Niederschlag, Schmutz und andere Umgebungseinflüsse (entspricht IP 65)

MODERNES KUNDENERLEBNIS

- Systemstart durch Vorhalten der NFC-Karte
- LED- und akustische Bedienerführung integriert
- Leuchtendes Kontaktlos-Symbol auf dem Antennenfeld

WARTUNGSFREI UND PFLEGELEICHT

- Wartungsfreies Modul zum Anschluss an die UX 300 Controller-Einheit
- Das UX 400 benötigt keine spezielle Software
- Einfache Ein-Kabel-Verbindung zwischen den Modulen der UX-Serie sorgt für die Daten- und Stromversorgung

Kontaktloses Interface

ISO 14443, 13,56 MHz, Typ A/Typ B
ISO 18092, Near Field Communication (NFC)

Verbindung

Analoges und digitales Signal an UX 300

Umweltbedingungen

-20 °C bis +70 °C
10 – 90 % Luftfeuchtigkeit

Maße (H x B x T)

92 x 100 x 27 mm

Mechanik (Ausschnitt) (H x B)

61,2 x 73,2 mm

Allgemeine Zulassungen

PCI 3.x / EMV Level 1 & 2 (in Verbindung mit UX 300)
MasterCard Paypass (M/Chip & Magnetstreifen)/
Visa payWave (MSD & qVSDC)/American Express:
expresspay/Discover Network Zip/Interace Flash/
Mifare, Mifare & Mifare Classic, DESFire Pass-
Through-Modus/NFC: Google/ISIS

Weitere Produkte der UX-Serie

UX 100 – PIN-Pad mit Display
UX 300 – Controller-Einheit